

PA-12040, 4-strefowy wzmacniacz matrycowy, mono, 4 x 120W



4-strefowy wzmacniacz matrycowy, mono, do profesjonalnych zastosowań np. w systemach PA i multi-room.

- Moc 120W_{RMS} na strefę
- Praca w trybie 100V oraz 4/8 (niezależny wybór dla każdej strefy)
- Idealne wykorzystanie mocy i pewne zabezpieczenie obwodów głośnikowych dzięki wbudowanemu limiterowi
- 3 wejścia mikr./linia, gniazda Combo
- 2 wejścia liniowe stereo, gniazda RCA
- Każdy kanał wejściowy z regulacją wzmocnienia, 2-punktowym korektorem barwy, przyciskiem wyciszenia kanału i przełącznikami strefowymi
- Wejścia mikrofonowe z włączanym zasilaniem phantom 46V dla mikrofonów elektretowych
- Funkcja priorytetu dla kanału 1, włączana
- Niezależne wejścia przywoławcze, możliwość skierowania do wszystkich stref
- 4 strefy, sterowane indywidualnie
- Wyjścia strefowe i wyjścia monitora do podłączenia kolejnych wzmacniaczy lub rejestratorów
- Złoty dla monitora odsłuchowego
- Regulatory i wskaźniki poziomu
- Regulowane wyjścia słuchawkowe
- Chłodzenie wentylatorem
- Zasilanie sieciowe

Parametry techniczne	
Moc szczytowa (peak)	4 x 170 W
Moc znamionowa RMS	4 x 120 W
Kanały wejściowe	5
Strefy	4
Wejścia	5mV/4k Ω , 100mV/10k Ω (mic/line) 100mV/30k Ω (line) 40mV/5k Ω (tel. paging)
Pasma przenoszenia	50-17 000 Hz
Wbudowany limiter	tak
Korektor niskie	± 10 dB/100Hz
Korektor wysokie	± 10 dB/10kHz
Stosunek S/N	> 65 dB, mic > 75dB, line
THD	< 1 %
Zasilanie phantom	46 V
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1 200 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	410 mm
Waga	20.5 kg
Złącza	3 x combo 6.3mm/XLR, sym. (mic/line) 2 x RCA L/R (line) 3.5mm (słuchawki) terminale rubrowe (paging, priority, zone out, głośniki, line)

Parametry techniczne	
	out)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.57 x 0.24 x 0.52 m
Waga brutto	23.7 kg
Waga netto	20.66 kg